



Télécommande de mise à l'état de repos pour SATI - capacité 600 blocs

Réf : 140011



Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Permet l'allumage des BAES SATI secteur présent
- Capacité maximum de 600 BAES
- 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga
- Report à distance avec référence 060948

Avantages

Câblage non polarisé pour les BAES SATI Ura

Les produit Installation

Boîtier 4 modules avec fixation sur rail DIN

Les produit Usage

Réglage des heures de test de tous les BAES raccordés à une heure choisie, allumage et extinction des BAES SATI secteur absent comme présent

Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs

Réf : 140010



Télécommande de mise à l'état de repos pour SATI - capacité 600 blocs

Réf : 140011

Caractéristiques techniques

Hauteur	83mm
Tension d'alimentation	230V - 230V
Equipé d'un porte étiquette	Oui
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Fréquence d'alimentation	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	72mm
Largeur	66mm