



## Télécommande BTM de mise au repos pour BAES SATI

Réf : UR140135



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Mise au repos des BAES et rallumage secteur absent
- Allumage forcé secteur présent
- Gestion du fonctionnement des BAES-BAEH et BAES DBR si raccordée à l'alarme incendie du bâtiment
- Capacité 600 BAES
- Installation sur rail din au format 4 modules

### Avantages

Facilité de remplacement de la batterie  
Très faible consommation d'énergie  
Longueur de cablage de l'inter à clé 50m

#### Les produit Installation

Test de continuité de la ligne de télécommande secteur présent sans nécessiter l'allumage forcé des BAES

#### Les produit Usage

Voyant de défaut de la batterie



## Télécommande BTM de mise au repos pour BAES SATI

Réf : UR140135

### Caractéristiques techniques

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Résistance aux chocs (IK)                           | IK04                                    |
| Hauteur                                             | 70mm                                    |
| Température de stockage (Min-Max)                   | 10°C - 45°C                             |
| Classe de protection (IP)                           | IP20                                    |
| Tension d'alimentation (Min-Max)                    | 230V - 250V                             |
| Equipé d'un porte étiquette                         | Non                                     |
| Capacité des bornes (Min-Max)                       | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Type de tension                                     | AC                                      |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie       | Oui                                     |
| Type de borne                                       | Borne à vis                             |
| Mode de pose                                        | Rail DIN                                |
| Sans halogène                                       | Oui                                     |
| Nombre de bornes                                    | 15                                      |
| Température d'utilisation /d'installation (Min-Max) | 10°C - 45°C                             |
| Neutre obligatoire                                  | Oui                                     |
| Consommation en veille                              | 5mA                                     |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max)                  | 50Hz - 60Hz                             |
| Consommation d'énergie                              | 0.73W                                   |
| Adapté à un encastrément de 482,6 mm (19 pouces)    | Non                                     |
| Longueur                                            | 71mm                                    |
| Largeur                                             | 83mm                                    |