

Télécommande de mise à l'état de repos pour SATI - capacité 600 blocs

Réf : 140011

Référence de remplacement : UR140135

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Permet l'allumage des BAES SATI secteur présent
- Capacité maximum de 600 BAES
- 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga
- Report à distance avec référence 060948

Avantages

Câblage non polarisé pour les BAES SATI Ura

Les produit Installation

Boitier 4 modules avec fixation sur rail DIN

Les produit Usage

Réglage des heures de test de tous les BAES raccordés à une heure choisie, allumage et extinction des BAES SATI secteur absent comme présent

Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs	Réf : 140010

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Télécommande de mise à l'état de repos pour SATI - capacité 600 blocs

Réf : 140011

Caractéristiques techniques

Hauteur	83mm
Tension d'alimentation (Min-Max)	230V - 230V
Equipé d'un porte étiquette	Oui
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Contiens Batteries	Oui
Mode de pose	Rail DIN
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	72mm
Largeur	66mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand