x15

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 1000VA-réf.210511

Réf : 111967 - gamme : Source centrale

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 15x12V
- Capacité 9AH

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

x15

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 1000VA- réf.210511

Réf : 111967

Caractéristiques techniques

Adapté à une charge rapide	Oui
Température ambiante	0°C - 40°C
Hauteur, borne comprise	65mm
Capacité	9000mAh
Boîtier en plastique	Oui
Désignation des dimensions	Bloc
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Poids	41700g
Tension nominale	12V
Type de borne	Fiche plate
Sans halogène	Oui
Autre désignation	Autre
Désignation IEC	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Modèle	Plomb
Précâblé	Non
Nombre de cellules	5
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Bloc d'accus	Non
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)	Non
Largeur	95mm
Longueur	151mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand