Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 500VA - réf.210510



x10

Réf : 111966 - gamme : Source centrale

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 10x12V
- Capacité 7,5AH

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



x10

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 500VA - réf.210510

Réf : 111966

Caractéristiques techniques

Adapté à une charge rapide	Oui
Température ambiante (Min-Max)	0°C - 40°C
Hauteur, borne comprise	65mm
Capacité	7000mAh
Boîtier en plastique	Oui
Désignation des dimensions	Bloc
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Poids	23700g
Tension nominale	12V
Type de borne	Fiche plate
Autre désignation	Autre
Désignation IEC	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Modèle	Plomb
Précâblé	Non
Nombre de cellules	5
Contiens Batteries	Oui
Bloc d'accus	Non
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)	Non
Largeur	95mm
Longueur	151mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.