Interface SSI radio pour système d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Réf : UR390004

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Liaison filaire de longueur maximale 100m avec le système de sécurité incendie
- Raccordement de l'interface à un contact sec à ouverture du système de sécurité incendie, activé lors d'une alarme d'évacuation
- Alimentation par une pile Lithium 3V 1500mAh CR123 fournie
- Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Avantages

Autonomie de la pile : 4 ans

Les produit Installation

Appairage à la centrale par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Interface SSI radio pour système d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Réf : UR390004

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP55
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - +55°C
Hauteur hors tout	105mm
Alimentation en courant	Pile non-rechargeable
Objet connecté	Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Mode de pose	Saillie
Profondeur/longueur hors tout	50mm
Programmable	Non
Profondeur d'encastrement	0mm
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Fréquence radio	2400MHz
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Contiens Batteries	Oui
Voyant	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	+5°C - +55°C
Type de communication	RF
Couleur	Gris
Largeur hors tout	105mm
Traitement antimicrobien	Non
Modulation	FM

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.